

ME10 Krawatten-Mikrofon

- Krawatten-Mikrofon
- 2,5-mm-Stecker



Freihändiges Aufzeichnen Ihrer Stimme

Für eigene oder Sprachaufnahmen von Personen in Ihrer Nähe kann dieses Mikrofon mittels eines Clips an der Kleidung befestigt werden. Empfindlichkeit von - 63 dB und Frequenzgang von 100 – 7.000 Hz, 2,5-mm-Stecker (mono). Mit dem optionalen Adapter PA-3 auch mit 3,5-mm-Buchsen verwendbar.

Technische Daten

Eigenschaften

Typ	Elektrisches Kondensatormikrofon
Mono / Stereo	Mono
Impedanz	1.6 k Ω \pm 30%
Richtungsabhängigkeit	Omnidirektional

Anschlüsse, eingehend

Mikrofon Empfindlichkeit / Verstärkung	- 63 dB
---	---------

Abmessungen

Abmessungen (\varnothing)	77 mm \varnothing x 19 mm
Kabellänge	1.2 m
Gewicht	10 g

Frequenzgang

Frequenzgang	100 - 7.000 Hz
--------------	----------------

Technische Daten

Eingangsspannung	1,1 V - 10 V
Steckertyp	2,5 \varnothing mm Minibuchse

Stromversorgung

Stromversorgung	Strom über den Recorder
-----------------	-------------------------